



Şekil 1

1. İlgili parametreleri değiştirin:

Tüm ayarlamalar bu ayar moduna girilerek yapılmalıdır.

Ayar durumuna girmek için "Set" (Ayar) tuşuna 3 saniye basılı tutun. Bu işlem sizi, parametre numarası seçim arayüzüne götürür (Bkz. Şekil 1). Buradan P0.0 parametresini seçin ve "Enter" (Giriş) tuşuna basarak parametre ayar ekranına girin. P0.0 parametresini "12" olarak ayarlayın ve "Enter" tuşuna basarak değeri onaylayın. (P0.0, bir nevi şifre gibi çalışır. P0.0 doğru şekilde ayarlanmazsa diğer parametreler değiştirilemez.)

P0.0 ayarlandıktan sonra, aynı işlemleri izleyerek diğer parametreleri de ayarlayabilirsiniz. Tüm parametreler ayarlandıktan sonra, "Set" tuşuna tekrar 3 saniye basarak ayar modundan çıkın ve yapılan ayarları kaydedin.

Her bir parametrenin fonksiyon kodları ve aralıkları eklerde verilmiştir.

2. Sıfırlama (Reset)

P0.0 parametresine "21" deęeri atanırsa, tüm parametreler fabrika ayarlarına geri döner.

Hız Ayarı:

Speed1811040229240003 S5-GC40K modeli için ayarlanmıştır. Tek adımda 100 devir/dakika olarak ayarlanabilir. Maksimum hız 4000 devir/dakika, minimum hız ise 100 devir/dakikadır.

Yavaşlayarak Durma:

Normal çalışma koşullarında cihazın durdurulması gerektiğinde, hız saniyede 600 dönüş olacak şekilde yavaşlatılarak durdurma işlemi gerçekleştirilir.

Ekler:

- **P0.0 (Parametre işletim modu)**

12: Şifre (Diğer parametreleri değiştirmek için gerekli)

21: Sıfırlama (Tüm parametreleri fabrika ayarlarına döndürür)

- **P0.1 (Pompa tipi)**

1: Pervane (Impeller)

0: Vidalı pompa (Screw)

- **P0.2 (Güç kaynağı modu)**

0: Otomatik Tanıma

1: DC Modu (Doğru Akım)

2: Güneş Enerjisi Modu

- **P0.3 (Gerilim koruması geri dönüş farkı)**

Ayar aralığı: 2 – 24

- **P0.4 (Düşük voltaj koruma değeri)**

Ayar aralığı: 20 – 100

- **P0.5 – P0.8 (Kuru çalışmaya karşı güç algılama ayarları)**

- P0.5: 15 – 50

- P0.6: 40 – 100

- P0.7: 60 – 150

- P0.8: 80 – 250

(Not: Bu parametreler farklı kuru çalışma algılama düzeylerini temsil eder.)

- **P0.9 (Ayarlanabilir devir/dakika – RPM)**

Ayar aralığı: 10 – 40

